

Instrukcja


Kinkiet typu CORTEZ model No. 36 , 37 , 38 , 39

Kinkiety oświetleniowe CORTEZ 2 mod. No.37 i CORTEZ 4 mod. No.39 , przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych , posiadają dodatkowa osłonę przeciw deszczową , IP 41 .

CORTEZ 1 mod. No. 36 i CORTEZ 3 mod. No. 38 , IP 20 ,do zastosowań wewnętrznych , nie zabezpieczone przeciw opadom atmosferycznym .

Kinkiety wykonane są z blachy typu Corten . jest to stop opracowany w USA , powszechnie stosowany od konstrukcji mostowych , kontenerów morskich , po artykuły użytkowe , jest używany od 70 lat . blacha pokrywa się cienką warstwą rdzy pod wpływem warunków atmosferycznych , ta warstwa zastępuje malowanie anty-korozyjne ,proces ten trwa kilka lat .

Instalacja elektryczna – napięcie 230V – trójżyłowa



1 - Uwaga – przed przystąpieniem do prac montażowych należy wyłączyć napięcie w sieci , wyłączyć bezpiecznik/ bezpieczniki

2 - Przed przystąpieniem do prac montażowych [wiercenie , inne prace] bezwzględnie sprawdzić czy w tym miejscu nie przebiega inna instalacja elektryczna , wodociągowa , gazowa itd.

- stosować tylko żarówki dedykowane dla tego typu sprzętu oświetleniowego - nie przekraczać maksymalnych parametrów niż podane na opakowaniu

- przed wymianą żarówki należy odłączyć lampę od sieci .

- stosować żarówki do max 4.5W LED , E14



Kolejność montażu =

- wykonać p. 1 , 2 w/wymieniony


- odkręcić klosz metalowy za pomocą śrubokręta .

- dla mod. 37 i 39 odkręcić osłonę plastikową , wkręcić odpowiednia żarówkę , przykręcić osłonę plastikowa i metalową


- zamontować lampę na ścianie **uwaga ; lampa CORTEZ 37 i CORTEZ 39 montować w pozycji PIONOWEJ , żarówką do góry , przewody zasilające tylko od dołu lampy , uwaga ; plastikowa osłona kostki i przewodów – otwór na przewody zasilające od dołu lampy**

-- podłączyć kable instalacji elektrycznej do przewodów lampy. Kabel brązowy to „ + ”. kabel niebieski to „ - ” Jeżeli instalacja posiada uziemienie podłączyć przewód żółtozielony do przewodu uziemiającego „masa”

- przykręcić osłonę plastikową i osłonę metalową [klosz]



Włączyć zasilanie →



Lampa powinna być instalowana wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę. Producent nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub szkody wynikłe w skutek niewłaściwego montażu.

Żarówki wkręcane do lampy muszą być zgodne z zaleceniami producenta, które znajdują się w instrukcji

Producent ; Gainsight Management sp. z o.o. 40-082 Katowice ul. Jana III Sobieskiego 11/E6